

• DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před instalací a provozem si prosím pozorně přečtete níže uvedené bezpečnostní pokyny:

1. Věnujte pozornost všem varováním a upozorněním na tomto zařízení.
2. Nevystavujte přístroj dešti, vlhkosti a kapalinám.
3. Nevkládejte do zařízení žádné předměty.
4. Neopravujte zařízení ani neotvírejte kryt bez odborné asistence, abyste předešli elektrickému šoku.
5. Zajistěte dostatečné větrání, aby nedošlo k přehřátí výrobku.
6. Před instalací vypněte napájení a ujistěte se, že je prostředí bezpečné.
7. Používejte pouze DC5V/1A. Při použití adaptérů třetích stran ověřte shodu specifikací.

• ÚVOD

Tento bezdrátový HDMI extender s nulovou latencí zahrnuje vysílač a přijímač. Slouží k přenosu videa ve vysokém rozlišení a zvuku na libovolný HDTV displej na vzdálenost až 30 metrů bez jakéhokoli zpoždění. Podporuje rozlišení až 4K×2K@30Hz (3840×2160@30Hz), 1080p 3D, CEC a 7.1-kanálový bezdrátový digitální zvuk s vysokým datovým tokem (HBR), jako je Dolby TrueHD a DTS-HD Master Audio. Přenos je nekomprimovaný a bez latence, podporuje konfiguraci bod-bod i konfiguraci 2 na 1. Je to ideální řešení pro hraní her, 3D filmy a živé video aplikace.

Poznámka:

- 1) Dosah přenosu se může lišit v závislosti na prostředí.
- 2) Stěny, cihly nebo sklo zkracují dosah signálu nebo způsobují velké ztráty signálu.

• VLASTNOSTI

1. Podpora 1080P 3D
2. Nízká spotřeba energie
3. Nekomprimovaný přenos, nulová latence
4. Podpora CEC
5. Dosah přenosu přímou viditelností až 30 metrů
6. Podporované rozlišení až 4Kx2K@30Hz ultra HD
7. Podpora Dolby, TrueHD, DTS-HD Master Audio a LPCM digitálních audio toků až do 7.1 kanálů
8. Podpora konfigurace bod-bod (max. 2 sady v místnosti), konfigurace 2 na 1

• OBSAH BALENÍ

Vysílač HDMI Extender TX	1 ks
Přijímač HDMI Extender RX	1 ks
Napájecí adaptér DC5V/1A	2 ks
Uživatelský manuál	1 ks

• POŽADAVKY NA INSTALACI

1. Zdrojové zařízení HDMI (DVD, PS3, set-top box, PC atd.)
2. Zobrazovací zařízení HDMI jako SDTV, HDTV a projektory s portem HDMI.

• POPIS PANELU

1. Vysílač HDMI Extender TX

Konektor	Popis
Napájecí vstup	Připojte napájecí adaptér 5V1A
HDMI vstup	Připojte zdrojové zařízení HDMI
Micro USB	Připojte k USB portu zdroje pomocí kabelu USB na Micro-USB (volitelné)
Indikátor přenosu dat	Pomalou bliká = zařízení zahájilo rádiový přenos, ale nenašlo přijímač (režim skenování); Rychle bliká =
Indikátor napájení	LED svítí při zapnutém napájení

Tlačítko SET	Dlouhé stisknutí (>10 sekund) = obnovení továrního nastavení
--------------	--

2. Příjímač HDMI Extender RX

Konektor	Popis
Napájecí vstup	Připojte napájecí adaptér 5V1A
HDMI výstup	Připojte zobrazovací zařízení HDMI
Micro USB	Připojte k USB portu zdroje pomocí kabelu USB na Micro-USB (volitelné)
Indikátor přenosu dat	Pomalé bliká = zařízení zahájilo rádiový přenos, ale nenašlo vysílač (režim beacon); Rychle bliká = vysílá
Indikátor napájení	LED svítí při zapnutém napájení
Tlačítko SET	Dlouhé stisknutí (>10 sekund) = obnovení továrního nastavení. Krátké stisknutí na straně přijímače =

• ZAPOJENÍ

1. Zapojení bod-bod:

Poznámka:

1. Maximálně 2 sady v jedné místnosti.
2. Když jsou vysílač a přijímač otočeny čelem k sobě, dosah přenosu je až 30 metrů. Při volném umístění je dosah přenosu až 8 metrů.

2. Zapojení dvou na jednoho:

Poznámka: Když jsou vysílač a přijímač otočeny čelem k sobě, dosah přenosu je až 30 metrů. Při volném umístění je dosah přenosu až 8 metrů.